

Czujka ruchu

SLIM-PIR-LUNA



Cyfrowa czujka podczerwieni SLIM-PIR-LUNA to nowoczesne urządzenie o niskim poborze prądu. Wchodzące w skład inteligentnego systemu alarmowego. Czujnik ruchu firmy Satel odpowiedzialny jest za wykrywanie ruchu w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED realizujących funkcję oświetlenia. Urządzenie zostało wyposażone w cyfrowe przetwarzanie sygnału, kompensację temperatury, regulację czułości oraz ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy. Ze względu na wbudowane rezystory parametryczne czujka podczerwieni przeznaczona jest do pracy w systemach alarmowych bazujących na centralach obsługujących konfigurację 2EOL/NC.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SLIM-PIR-LUNA
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik PIR
Montaż czujki	Wewnętrzny
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Kąt widzenia	90°
Wbudowane rezystory parametryczne	2EOL: 2 x 1,1 kΩ, 2 x 4,7 kΩ, 2 x 5,6 kΩ
Czas rozruchu	30s
Obszar detekcji	20m x 24m
Czas sygnalizacji alarmu	2s
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	13mA
Maks. Pobór prądu	97mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	62 x 137 x 42 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł