

Dualna czujka ruchu

COBALT Plus



Cyfrowa czujka ruchu COBALT Plus posiada podwójny mechanizm wykrywania - czujnik podczerwieni - PIR z podwójnym pyroelementem oraz czujnik mikrofalowy. Dualna konstrukcja, cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury zapewniają wysoką odporność na fałszywe alarmy i zakłócenia nawet w pomieszczeniach, w których panują niekorzystne lub szybko zmienne warunki, np. przy kominkach, w kotłowniach, w garażach, czy w miejscach, gdzie występują częste przeciągi. Niezależna regulacja obu torów detekcji umożliwia idealne dostosowanie charakterystyki pracy urządzenia do wymagań użytkownika i chronionego obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	COBALT Plus
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik PIR, Czujnik MW
Montaż czujki	Wewnętrzny
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Kąt widzenia	130°
Wbudowane rezystory parametryczne	2EOL: 2 x 1,1 kΩ
Obszar detekcji	11m x 10m
Czas sygnalizacji alarmu	2s
Częstotliwość mikrofal	10,525 GHz
Antymasking	Na torze mikrofalowym
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	22mA
Maks. Pobór prądu	27mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-30°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	63 x 136 x 49 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,101 kg
KGO	0,03 zł