

## Zestaw centrali alarmowej

### Versa IP



Centrala alarmowa VERSA IP przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami systemów bezprzewodowych ABAX 2 i ABAX. VERSA IP to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala VERSA IP umożliwia komunikację dwoma kanałami (Ethernet i PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Model                                              | Versa IP                                                 |
| <b>PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU</b>                   |                                                          |
| Ilość wejść                                        | 4                                                        |
| Maks. ilość wejść                                  | 30                                                       |
| Ilość wyjść                                        | 5                                                        |
| Maks. Ilość wyjść                                  | 12                                                       |
| Wyjścia zasilające                                 | 3                                                        |
| Magistrale komunikacyjne                           | 1                                                        |
| Manipulatory                                       | 6                                                        |
| Ekspandery                                         | 11                                                       |
| Strefy                                             | 2                                                        |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych                   | Po podłączeniu kontrolera ACU-220, ACU-280 lub VERSA-MCU |
| Nr. telefonów do powiadamiania                     | 8                                                        |
| Komunikaty głosowe                                 | 16                                                       |
| Komunikaty tekstowe                                | 64                                                       |
| Użytkownicy + Administratorzy                      | 30                                                       |
| Timery                                             | 4                                                        |
| Pamięć zdarzeń                                     | 2047                                                     |
| <b>PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN</b>                  |                                                          |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131                 | Grade 2                                                  |
| Napięcie zasilania                                 | 18V AC                                                   |
| Zalecany transformator                             | 40VA                                                     |
| Pobór prądu w stanie gotowości                     | 120mA                                                    |
| Maks. Pobór prądu                                  | 160mA                                                    |
| Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora             | 11V ±10%                                                 |
| Napięcie odcięcia akumulatora                      | 10,5V ±10%                                               |
| Prąd ładowania akumulatora                         | 0.8A                                                     |
| Prąd wyjściowy zasilacza                           | 2A                                                       |
| Napięcie wyjściowe zasilacza                       | 10,5V ~ 14V DC                                           |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych | 1,1A                                                     |

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych | 50mA                                                        |
| Obciążalność wyjścia + KPD                        | 0,5A                                                        |
| Obciążalność wyjścia + AUX                        | 0,5A                                                        |
| <b>OGÓLNE</b>                                     |                                                             |
| Temperatura pracy                                 | -10°C ÷ 55°C                                                |
| Wilgotność otoczenia                              | Max. 95% (nieskondensowana)                                 |
| Wymiary                                           | Płyta główna: 173x105mm<br>Wymiary obudowy: 266x286x100mm   |
| Elementy w zestawie                               | Antena : ANT-LTE-I, Obudowa : OPU 4P, płyta główna centrali |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                   | II                                                          |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                  |                                                             |
| Waga netto                                        | 1 kg                                                        |
| KGO                                               | 0,29 zł                                                     |