

Czujka uniwersalna

XD-2 BR



XD-2 BR to uniwersalna czujka przewodowa marki Satel, która może współpracować z dowolną centralą alarmową. XD-2 może pracować jako czujka: magnetyczna, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą. Po zamontowaniu w obudowie OPX-1, XD-2 może pracować także na zewnątrz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W przypadku montażu na zewnątrz i wyboru trybu pracy, w którym wymagana jest współpraca czujki z magnesem, należy dodatkowo zastosować obudowę OPXM-1.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	XD-2 BR
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik magnetyczny, Czujnik wstrząsowy, Czujnik zalania
Montaż czujki	Wewnętrzny
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	12,5mA
Maks. Pobór prądu	14mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	20 x 102 x 23 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,01 kg
KGO	0 zł

