

Manipulator VERSA-LED-BL do central z serii VERSA

VERSA-LED-BL



Manipulator VERSA-LED-BL służy do codziennej obsługi systemów bazujących na centralach z serii VERSA. Jest to urządzenie, w którym stan systemu alarmowego jest określany poprzez wskazania diod LED, co daje użytkownikowi jednoznaczną informację o wykonanej czynności. Diody podzielone są na dwie sekcje. Pierwsza (6 diod LED: dwie zielone, dwie czerwone, żółta i niebieska) służy do prezentacji stanu systemu i jego stref. Druga składa się z 30 ponumerowanych diod koloru czerwonego, które wskazują stan wejść oraz ilustrują upływ czasu pozostałego do zakończenia odliczania czasu na wejście lub wyjście w danej strefie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	VERSA-LED-BL
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Diody LED	Informujące o stanie wejść, stref i systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	33mA
Maks. Pobór prądu	110mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	114,5 x 95 x 22,5 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,097 kg
KGO	0,03 zł