

Manipulator VERSA-LCDR-WH do central z serii VERSA

VERSA-LCDR-WH



Manipulator VERSA-LCDR-WH przeznaczony jest do obsługi central z rodziny VERSA i VERSA Plus. Czytelny wyświetlacz i duże przyciski urządzenia sprawiają, że codzienna obsługa systemu alarmowego jest bardzo wygodna nawet dla dzieci i seniorów. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych umożliwia dodatkowo sterowanie systemem bez konieczności zapamiętywania hasła dostępowego. Dodatkowym udogodnieniem są przyciski funkcyjne umożliwiające szybkie uruchomienie wybranego trybu czuwania czy też wezwanie pomocy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	VERSA-LCDR-WH
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie stref i systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30mA
Maks. Pobór prądu	65mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	139 x 124 x 22 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,097 kg
KGO	0,03 zł