

## Rejestratory HD-TVI

Model	Maks. ilość kanałów HD-TVI/analog	Dodatkowe kanały IP	Ilość kl/s HD-TVI 1080P na kanał	Ilość kl/s HD-TVI 720P na kanał	Ilość kl/s analog WD1 na kanał	Inteligentna analiza (wykrycie przekroczenia linii, wykrycie wtargnięcia)	Interfejs LAN	Obsługa dysków twardej	Wejścia monitorowe HDMI/VGA/BNC	Wejścia/wyjścia audio	Wejścia/wyjścia alarmowe/USB/RS485/e-SATA
<b>i7-T0304VH</b>	4	-	-	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0404VH</b>	4	-	12	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0504VH</b>	4	-	25	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0604VH</b>	4	1	12	25	25	1 kanał (4 linie, 4 obszary)	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/1/0**
<b>i7-T0704VH</b>	4	2	25	25	25	2 kanały (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	1x4TB	1/1/0	4/1	4/1/2/1/0**
<b>i7-T0308VH</b>	8	-	-	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0408VH</b>	8	-	12	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0608VH</b>	8	2	12	25	25	1 kanał (4 linie, 4 obszary)	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/1/0**
<b>i7-T0708VH</b>	8	2	25	25	25	2 kanały (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	2x4TB	1/1/0	4/1	8/4/2/1/0**
<b>i7-T0316VH</b>	16	-	-	25	25	-	1x100Mb	1x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/0/0
<b>i7-T0616VH</b>	16	2	12	25	25	1 kanał (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	2x4TB	1/1/0	1/1	0/0/2/1/0**
<b>i7-T0716VH</b>	16	2	25	25	25	2 kanały (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	2x4TB	1/1/0	4/1	16/4/2/1/0**
<b>i7-T07716VH</b>	16*	2	25	25	25	2 kanały (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	4x4TB	1/1/1	4/2	16/4/3/1/1***
<b>i7-T07732VH</b>	32*	8****	12	25	25	1 kanał (4 linie, 4 obszary)	1x1Gb	4x4TB	1/1/0	4/1	16/4/3/1/1***

\* kanały HD-TVI/analog wymienne na kanały IP

\*\* RS485 tylko do sterowania kamer PTZ analogowych

\*\*\* RS485 do sterowania kamer PTZ analogowych oraz do sterowania rejestratora z klawiatury

\*\*\*\* maksymalnie 32 kanały IP po wyłączeniu kanałów HD-TVI/analog