

ekspander czytników

INT-R



Moduł rozszerzeń dla central INTEGRA pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander INT-R współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-R
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	3
Ilość wyjść	1
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	110mA
Maks. Pobór prądu	150mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	140 x 68 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,07 kg
KGO	0,02 zł